进入手机设置,选择"蜂窝网络"



(3) 选择" 蜂窝数据网络 "

2:44	🗢 🔲
く 蜂窝网络	EE Internet
蜂窝号码标签	主号 >
启用此号码	
SINGTEL	
Wi-Fi通话	关闭 >
运营商服务	>
网络选择	>
本机号码	+44 7529912345
语音与数据	4G, 打开 VoLTE >
蜂窝数据网络	>
数据漫游	
SIM卡PIN码	>
低数据模式	
低数据模式有助于》 打开时,"照片"同步	成少Wi-Fi和蜂窝数据用量。低数据模式 步等自动更新和后台任务将会暂停。

(2) - 如您手机是有eSIM功能, 在" 蜂窝网络 "界面内, 选择您的" 英国号码 "

- 如您手机是没有eSIM功能,请直接参考步骤 (3)

2:48		?	
く设置	蜂窝网络		
蜂窝数据		主号	>
个人热点		关闭	>
关闭蜂窝数据,通过 推送通知在内的所有	±Wi-Fi使用包括电子邮件 §数据。	+、网页浏览	和
默认语音号码		主号	>
蜂窝号码			
■ 主号 +44 7529912	2345	打开	>
作为"副号"使用	ŧ	关闭	>
作为"副号"使用	Ð	关闭	>
作为"主号"使用	月	无SIM	ŧ
作为"主号"使用	Ħ	无SIM	ŧ
作为"主号"使用	Ħ	无SIM	ŧ
添加蜂窝号码			
		_	

(4)

APN: 输入everywhere

2:45		· · · · · · · ·
Singtel	蜂窝数据	
蜂窝数据		
APN	everywhere	
用户名	everywhere	
密码		
彩信		
APN	everywhere	
用户名	everywhere	
密码		
MMSC		
彩信代理		
最大的彩信大小		
MMS UA Prof URL		
个人热点		
APN		
用户名		

Android





(3) 在"移动网络"界面,选择"接入点名称"



车" 连接 "界面,选拔	译"移动网络
• • •	N @ 84 500
16:48 🗛 ⊻ 🖸	s, al 53%
く连接	Q
Wi-Fi	
Wi-Fi 通话	
蓝牙 连接至附近的蓝牙设备	
NFC 和支付 移动支付、分享数据以及读取和写。 签。	λ NFC 标
飞行模式 关闭通话、信息及移动数据	
移动网络	
流量监控	
SIM 卡管理器	
移动热点和网络共享	

(4)

APN: 输入everywhere

· · · · ·	-
16:49 🗛 💇 🖸	🕷 🗟 📶 52% 🛢
< 编辑接入点	:
名称	
everywhere	
APN	
everywhere	
代理服务器	
未设置	
端口	
未设置	
用户名	
未设置	
宓码	
未设置	
服冬哭	
未设置	
MMSC	
未设置	
彩信代理服冬哭	
ホノコロトレキエカドプロロ	